


MultiController 24V og 230V

Quick guide til kalenderfunktion



Menuen i MultiController E Regulate betjenes med de 4 knapper (↑ = pil op / ↓ = pil ned / ↵ = enter / ESC = escape/cancel). Menuen er opbygget som en hovedmenu med undermenuer. Der er automatisk timeout fra menuen, hvis der ikke har været trykket på knapperne i 2 minutter.

Den indbyggede kalenderfunktion er en ugekalender med op til 10 skift pr. dag. Kalenderfunktionen kobles overordnet til og fra i brugermenue (menupunkt C3). Kalenderstatus vises i hovedvinduet med et ikon.



Slå kalender funktionen til i menu C:

Hoved menu	C - Bruer	
A Dato og tid	C1 Niveau	
B Kalender	C2 Kalender OnOff	
C Bruer	C3 Boost tid	Setpunkt C2
D Display		ON
E Service		
F Modbus		

Set kalenderfunktionen op i menu B:

Hoved menu	B Kalender	01 Mandag	01 Mandag			
A SystemInfo	B1 Kalender skift	02 Tirsdag	02 00:00 ----			
B Kalender/Tid	B2 Kalender reset	03 Onsdag	03 00:00 ----			
C Bruer	B3 Kopier kalender	04 Torsdag	04 00:00 ----			
D Display	B4 Dato og tid	05 Fredag	05 00:00 ----			
E Service		06 Lørdag	06 00:00 ----			
F Modbus		07 Søndag	07 00:00 ----			

Mandag 01	Mandag 01	Mandag 01	Mandag 01	eller	Mandag 01	eller	Mandag 01	eller	Mandag 01
00:00 ----	00:00 ----	00:00 ----	00:00 72%		00:00 NORM		00:00 ALT		00:00 STOP

Indtast tidspunktet for det ønskede skift og tryk ↵. Herefter er der 3 valgmuligheder:

- Vælg NORM for normaldrift. Dette setpunkt sættes i C1.
- Vælg ALT for alternativt setpunkt. Det alternative setpunkt (= forskudte setpunkt) sættes i C3.
- Vælg STOP for at stoppe ventilationen.

Gentag ovenstående for ønskede antal skift og for hver enkelt dag.

NB! Et skift er kun aktivt, hvis det er forskelligt fra '----', dvs at en af ovenstående 3 optioner er valgt.

Bemærk at setpunktet stadig kan justeres manuelt fra hovedvindue (hvis sikkerhedsniveauet er 0 eller 1), men ved kalenderskift vil kalenderen overskrive det manuelle niveau.

Det er muligt at kopiere dine kalenderindstillinger ved at bruge "gem/hent" funktionen i menu B5. Før du starter, indsættes et MicroSD kort (max 2GB) i MultiControlleren. Når indstillingerne er gemt herpå, flyttes kortet over i en ny MultiController, og de gemte indstillinger hentes ved at gå ind i menu B5, tryk hent og de gemte indstillinger vil blive indlæst.

B kalender/Tid
B1 Kalender skift
B2 Kalender Reset
B3 Kopier kalender
B4 Dato og Tid
B5 Gem/Hent kalender

Tegning: MultiController_DK_KALENDER FUNKTION

Dato: 13/6-2018

Skrevet af: TJ/df

Producent: LS Control A/S

www.lscontrol.dk - tel. +45 5550 5550